



アンテナ

肩掛けベルト

電池メーター

外部スピーカ接栓

外部電源接栓

無線機本体

電源スイッチ

マイクポケット



災害に強いデジタルMCA  
 広い通信エリア  
 災害時・停電時の緊急用ポータブル

コンパクトな保護ケース

- ホイップアンテナ装備で屋外でも使用可
- サイドにマイク収納ポケット
- 車内シガーライターでも使用可



主な仕様

項目 / 型名	NT-eprt-02
適用無線機	EF-6190形 800MHzデジタルMCA移動無線電話装置
電池種別	リチウムポリマー (Li-Po) 電池
電池定格	10.8V・2Ah×2 (並列)
全体重量 (無線機・アンテナを含み、マイクは除く)	2.6kg
電池寿命	約10時間 (送信1:待受9の割合にて)
充電時間 (方式)	約1時間半 (急速充電)
充電時の無線機動作	使用可能
充電器外形寸法 (mm)	62W×120D×32H
本体ケース外形寸法 (mm)	230W×83D×215H
保護ケース材質	クラリーノ製 (内部フレーム:鉄・アルミ)
アンテナ	ホイップ型 (長さ193mm) N型コネクタ
標準構成	ケース・アンテナ・充電器・予備ヒューズ・取扱説明書
車載使用対応	インバータ (容量150W以上) を別途購入頂き、100V用急速充電器を使用

■製品改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となります。

●本社・工場 / 〒950-8580 新潟市上所中三丁目14番8号  
 TEL 025-282-1800 (大代表) FAX 025-282-1846  
 URL <http://www.niigata-t.co.jp/>

●ご用命はこちらへ

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ■支店             | ■営業所             |
| 札幌 011-859-2134 | 青森 017-764-1045  |
| 仙台 022-387-1051 | 長野 026-223-0883  |
| 東京 042-590-7260 | 八戸 0178-21-1231  |
| 大阪 06-6926-2066 | 金沢 076-267-8720  |
| 福岡 092-852-1127 | 秋田 018-888-1371  |
|                 | 名古屋 052-509-1191 |
|                 | 千葉 043-212-0031  |
|                 | 京都 075-325-2373  |
|                 | 静岡 054-200-5200  |
|                 | 広島 082-508-0290  |
|                 | 新潟 025-282-1878  |
|                 | 四国 089-946-5277  |
|                 | 長岡 0258-21-1140  |